POWLI310: FARETTO RICARICABILE IN LEGA DI ALLUMINIO 2.000.000CD

AVVERTENZA! Per la vostra incolumità, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare la macchina. Consegnare l'elettroutensile solo accompagnato da queste istruzioni.

1 DESCRIZIONE (FIG. A)

1. Interruttore ON/OFF
2. Lampada alogena al quarzo sostituibile
3. Anello di gomma antiurto
4. Impugnatura a fascia, facile da trasportare
5. Batteria ricaricabile sostituibile, sigillata, senza perdite
6. Scocca in alluminio anodizzato, durevole e resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici
7. Impugnatura a pistola con rivestimento posteriore in gomma, per una migliore maneggevolezza
8. Presa di carica + Indicatore LED di tensione
9. Interruttore luce d'emergenza con led
10. Indicatore di accensione
11. Luce d'emergenza a doppio led
12. Interruttore di bloccaggio
13. Regolazione della potenza di illuminazione

2 CONTENUTI

1 faretto
1 caricabatterie da 12 V
1 adattatore auto da 12 V
1 cinghia di trasporto

3 SYMBOLI

Nel presente manuale e/o sulla macchina sono utilizzati i seguenti simboli:

	Leggere accuratamente il manuale prima di utilizzare l'apparecchio
	Conforme agli standard essenziali vigenti in materia di sicurezza nelle direttive europee.

4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- NON toccare la lente durante l'uso. Essa raggiunge temperature estremamente elevate.
- NON coprire la lente e il riflettore durante l'uso.
- NON puntare il faretto direttamente sugli occhi.
- Quando il faretto è acceso, non dirigere mai la lente verso il basso su qualsiasi superficie, neanche brevemente. La potenza è tale che la maggior parte delle superfici ne resterebbero danneggiate.
- Questo faretto non è impermeabile. NON usarlo/immergerlo in acqua.
- NON esporre la batteria al fuoco o a fonti di calore intenso perché potrebbe esplodere. La batteria contiene acido.

5 ISTRUZIONI PER LA RICARICA

- Non sovraccaricare la batteria. I sovraccarichi abbreviano la durata della batteria.
- NON azionare il faretto durante la ricarica. Ciò danneggerebbe permanentemente la batteria.

5.1 Caricabatterie C.A./C.C.

- Inserire lo spinotto del caricabatteria nel jack c.c. dell'apparecchio e collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione di rete (230 V – 50 Hz).
- Verificare che la tensione della rete di alimentazione corrisponda al valore indicato per il caricabatterie.
- Per caricare completamente la batteria sono necessarie circa 15 ore.

Nota importante: usare esclusivamente il caricabatterie in dotazione. Altri caricabatterie possono danneggiare l'apparecchio.

5.2 Caricabatterie con adattatore auto C.C. DA 12 V

- Inserire l'adattatore auto in dotazione nella presa dell'accendisigari e collegare l'adattatore con il jack c.c. dell'apparecchio.
- Per caricare completamente la batteria sono necessarie circa 8-10 ore.
- È possibile collegare il faretto POWLI310 direttamente all'accendisigari da 12 V dell'automobile per mezzo dello spinotto in dotazione (in questo modo, la lampada si accende direttamente e non tramite il circuito del faretto).

6 ISTRUZIONI PER L'USO

- Caricare completamente la batteria prima di usare il faretto per la prima volta.
- Per accendere: Premere l'interruttore (1).
- Per evitare l'accensione accidentale dell'apparecchio (durante lo stoccaggio: rischio di incendio!) è possibile bloccare l'interruttore per mezzo dell'apposito dispositivo di bloccaggio (12). Farlo scorrere verso il basso per bloccare l'interruttore.
- Per azionare ininterrottamente l'apparecchio, è possibile bloccare l'interruttore sulla posizione di azionamento facendolo scorrere sull'apposita posizione. Riportare sulla posizione precedente per sbloccare.
- Luce d'emergenza / luce di lettura: Accendere o spegnere per mezzo dell'interruttore "luce d'emergenza con led" (9)

Copyright © 2012 VARO

- Non si consiglia di utilizzare l'apparecchio ininterrottamente. Esso è progettato infatti per l'uso intermittente.
- Caricare immediatamente la batteria dopo ogni utilizzo.
- Il faretto può essere collegato direttamente a una fonte di alimentazione c.c. 12 V (batteria automobile). A tal fine, servirsi dell'adattatore auto da 12 V in dotazione, e inserirlo nella presa accendisigari della vettura.
- È possibile regolare la potenza dell'illuminazione per mezzo della manopola (13).

7 MANUTENZIONE

7.1 Sostituzione della batteria

- Svitare il coperchio di plastica sul retro, estrarre la batteria e i relativi terminali e sostituire la batteria piombo acido da 12V – 2.6Ah
- Riporre il coperchio di plastica.

7.2 Sostituzione della lampada

- Rimuovere l'anello antiurto in gomma (3).
- Allentare le 2 viti, rimuovere il coperchio. Nota: evitare di far cadere lo schermo di vetro.
- Estrarre il riflettore.
- Estrarre la molla che blocca il portalampada.
- Sostituire la lampada bruciata con una nuova : Lampada alogena al quarzo H3 (12 V – 75 W)) e rimontare eseguendo in senso inverso le istruzioni sopra descritte.

8 STOCCAGGIO

- Per evitare incendi e ustioni: Lasciar raffreddare completamente il faretto prima di riporlo.
- Non riporre la batteria scarica per periodi prolungati, poiché ciò ne abbrevia la durata.

9 DATI TECNICI

Faretto	**POWLI301**
POTENZA di illuminazione:	2 milioni di candele
Batterie	
Mod.	Piombo acido
Potenza	1 x 6 V – 4 Ah
Lampada	H3 (6 V – 75 W)
Caricabatteria adattatore CA/CC.	
Entrata:	c.a.230 V- 50 Hz / 6 W
Uscita:	c.c. 12 V 500 mA
Tempo di ricarica	15 h
Adattatore auto 12 V	
Tempo di ricarica	10 h

Copyright © 2012 VARO

10 AMBIENTE

Ove la macchina, in seguito ad uso prolungato, dovesse essere sostituita, non gettarla tra i rifiuti domestici, ma liberarsene in modo rispettoso per l'ambiente.
I rifiuti prodotti dalle macchine elettriche non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo laddove esistono impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per consigli su raccolta e smaltimento.

IMPORTANTE: SMALTIMENTO DELLA BATTERIA
Una volta divenuta inutilizzabile, la batteria piombo acido contenuta in questo apparecchio deve essere smaltita in maniera adeguata.

Copyright © 2012 VARO